



1.1 电子方案：兮宸办公三模方案 XC-6825+PAW3212DB 不带驱动。

1.2 工作电压：3.0~4.2V 可充电锂电池

1.3 使用方式

有线模式：按鼠标底部切换按钮切换到 USB 模式，然后插入带数据的 TYPE-C 线，待电脑端安装设备完毕后，即可正常使用鼠标。

2.4G 模式对码方式：拨动开关上电，按住鼠标底部模式切换键切换到 2.4G 模式下，然后长按 3 秒以上，观察此位置指示灯快速闪烁，插入接收器进行对码，完成对码后鼠标正常工作。如果对码失败请重新操作，出厂默认对码完成。

蓝牙模式对码方式：拨动开关上电，按住鼠标底部模式切换键切换到 BT 模式下，然后长按 3 秒以上，观察此位置指示灯快速闪烁，此时在 Win8 及以上系统下搜索添加蓝牙设备，发现蓝牙名称为：DELUX（蓝牙 5.0），点击进行连接，完成连接后即可正常使用鼠标。如果电脑无自带蓝牙设置，可通过外接蓝牙适配器进行连接。

1.4 DPI 切换

三种模式下 DPI 一致，DPI：800-1200(默认)-1600-2400-4000，通过短按 DPI 循环切换 DPI，切换第一段蓝色指示灯闪烁 1 次后熄灭，切换第二段闪烁 2 次后熄灭，第三段闪烁 3 次后熄灭。第四段闪烁 4 次后熄灭，第五段闪烁 5 次后熄灭，DPI 带记忆功能，默认 DPI 1200。

- 1.5 回报率：USB 模式：500Hz 2.4G 模式：125Hz BT 模式：133Hz
- 1.6 内置锂电池：500mAh，一次充电完成预计需 2H，充满电后预计正常使用 60H
- 1.7 充电电流：200~350mA, 预计 2H 可以充满，充电过程中红色指示灯常亮，充满后熄灭，充满电后正常使用时间约 30 天（按照每天移动时间 2H 计算）。
- 1.8 低压指示：3.3V. 当电池电量降到 3.3V 以下时，使用鼠标 DPI 位置指示灯会闪烁提示用户及时充电。
- 1.9 鼠标自带一键切换桌面功能，可以快速在应用界面和桌面间自由切换，堪称摸鱼必备神器。
- 1.10 鼠标为方便用户办公，自带侧滚轮功能，可以在网页浏览和办公软件中横向移动，更加快捷高效。
- 1.11 工作电流：
 - 2.4G：工作电流：3.8mA；待机电流：小于 0.5mA（无操作 5 秒后）
休眠电流：小于 30uA（无操作 6min 后）；移动唤醒
 - 蓝牙：工作电流：2.6mA；待机电流：小于 0.5mA（无操作 5 秒后）
休眠电流：小于 30uA（无操作 6min 后）；移动唤醒
- 1.12 使用距离：2.4 G 模式>10m 蓝牙模式>8m
- 1.13 使用系统 WIN7（USB 和 2.4G 模式） WIN8 WIN10 MAC OS。